

Bilans prądowy centrali alarmowej:
Centrala alarmowa - 149mA
INT-E - 35mA
ETHM-1 - 70mA
Cz. dualna - 14x 27 = 378mA
Cz. dalekiego zasięgu - 2x11 = 22mA
Manipulator - 3x17 = 51mA
RAZEM: 705mA
min. czas podtrzymania 30h
Wymagana pojemność akumuratora > 21,15 Ah
Dobrano akumulator 12V DC 24Ah

UWAGI:

1) System zaprojektowano w oparciu o urządzenia prod: SATEL, podane modele są wskazaniem standardu jaki powinien spełniać projektowany system.
2) Elementy system SSWiN muszą spełniać stopień zabezpieczenia min. GRADE 2.
3) Czujki ruchu montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Czujki ruchu łączyć za pomocą lini dozorowej 2EOL/NC.
5) Sygnalizatory S1-2 - sygnalizatory wewnętrzne SPW-220 R
6) Sygnalizatory S3-4 - sygnalizatory zewnętrzne SP-4001 R
7) Czujki ruchu 1-14 - czujku dualne PIR+MW - COBALT PLUS, prod: SATEL
8) Czyjki ruchu 15-16 - czujki PIR dalekiego zasiegu - CX 702 prod: OPTEX
9) Manipulatory do obsługi systemu montować zgodnie z schematem, - INT-KLCD-GR
10) Płyta główna oraz ekspander wejść INT-E oraz ETHM-1 zamontować w jednej obudowie w pom. nauczyciela WF.
11) Do elementów oddalonych od centrali prowadzić okablowanie o przekroju żyły 0,8mm2

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	skala: 1:100	adres inwestycji: 98-200 Sieradz, ul. Księdza A.Leśniewskiego dz. nr 98, obr.14
branża: ELEKTRYCZNA	data: 11.2017	projektował: mgr inż. Damian Ślipek, upr. bud. nr LOD/1393/PWOE/10, specjalność elektryczna; podpis:
		opracował: inż. Michał Podlasiak; podpis:
nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM SZKOŁY		nr rysunku: **12e**
nazwa rysunku: **Schemat systemu SSWiN**		